Светильники. **Аварийное освещение**

Navigator

NBL-P-A1

Светодиодный светильник Navigator с блоком аварийного питания серии NBL-P-A1 предназначен для организации эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности.
Работает как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Индикатор наличия напряжения питающей сети/заряда
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1	18	220–240	4000	1450/140	2200	180	24	305 x 84	1/6	4680043 **14125** 8

*36 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке